

16 abonentowa stacja bramowa.

Przyciski wybierania umożliwiają bezpośrednie nawiązanie połączenia z lokalem.

Stacja bramowa S1516 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia z posesji.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (*nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia*) dodatkowo generująca są komunikaty głosowe w języku polskim.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Liczba obsługiwanych lokali – 16
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Podświetlenie nocne LED (*światło białe*)
- 1 wyjście przekąźnikowe (*drugi przekąźnik przez moduł B5*)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Podświetlane szyldy (*światło białe*)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnet.
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm
- Wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

