

M903SH to monitor z 7" kolorowym dotykowym ekranem panoramicznym LCD o rozdzielczości HD 1280×720. Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD.

Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD

Dostępna jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdjęć.

vidos.info.pl



DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący
- Ekran dotykowy 7" panoramiczny LCD HD 1280×720
- Menu ekranowe w 10 językach. (Polski, Angielski, Ukraiński, Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński)
- Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki bez wywołania z zewnątrz.
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu)
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
- Regulacja parametrów obrazu dla każdej z kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności w ciągu dnia
- Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
- 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia.
- Interkom adresowany – połączenie z wybranym monitorem
- Funkcja ramki cyfrowej
- Odtwarzacz muzyki i filmów
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 226x151x23mm
- Materiał:
- Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory wyłącznie z tej samej serii (901/903/904)